



Wykrywacz metli Deus II ze słuchawkii WS6 FMF 28cm (11"), WSA II ST (STEREO)

Nr katalogowy: 807

Producent: XP Metal Detectors

Czas wysyłki: Natychmiast

Cena

4 699,00 PLN

Opis produktu

Wykrywacz metali Deus II ze słuchawkami WS6 i sondą FMF 28 cm (11”), uchwytem WS6 do stelaża, stelaż LITE WSA ST (STEREO)



Słuchawki bezprzewodowe WS6

- Łączność bezprzewodowa bez opóźnień
- Pełna kontrola wybranej cewki
- Można sparować 10 różnych cewek FMF
- Współpraca z pinpointerem Mi-6



W zestawie najnowsza cewka FMF®: Szybka i jednoczesna cewka Multi Frequency 28 cm (11"), od 4 do 45 kHz.

Specyfikacje

- Wireless FMF® Szybka i jednoczesna cewka wieloczęstotliwościowa
- 49 częstotliwości: od 4 do 45 kHz
- Żywotność baterii cewki bezprzewodowej: do 20 godzin w zależności od programów i częstotliwości
- Waga: 470 gr
- W pełni wodoodporny do 20 metrów
- Dostarczany z osłoną cewki, zestawem śrub i dolnym trzpieniem

W skład zestawu wchodzi:

- Słuchawki WS6 XP Deus 2
- **cewka XP Deus 2 FMF 11"**
- **WSA ST**
- sztyca
- ładowarki, kable

Xp Deus II słuchawki bezprzewodowe Ws Audio ST (stereo)

- Po sparowaniu z pilotem lub WS6 Master / WS6-ST Master włącza się i wyłącza automatycznie (w ręcznym naciśnięciu - do włączenia, + i - jednocześnie do wyłączenia). W przypadku wykrycia połączenia zestaw słuchawkowy wyłączy się po 5 minutach.
- Jego objętość jest regulowana z pilota (lub WS6 Master / WS6-ST Master), lub bezpośrednio przez klawisze +.
- Zawiera również 4-pasmowe przetwarzanie wyrównania dźwięku, zawsze regulowane z pilota (lub WS6 Master / WS6-ST Master), aby dostosować go do słuchu.
- Poziom baterii: Po szybkim zapłonie, kask wskazuje poziom naładowania baterii o 1 do 3 długich kolejnych błysków w zależności od stanu jego baterii: 3 błyski odpowiadają poziomowi baterii przy 100%. 2 lampy błyskowe, 60% i 1 błysk, 30%.



Specyfikacja słuchawki:

- Waga : 72g
- Dźwięk: stereo
- Składany, łatwy do przenoszenia
- Odporność na deszcz : deszczoodporny
- Bateria litowa gwarantowana 2 lata
- Regulowany poziom dźwięku na 10 poziomach
- Wiele opcji audio: PWM, SQUARE i więcej
- 4-pasmowy korektor
- Zakres częstotliwości audio 20 ~ 20 000 Hz
- Zakres częstotliwości RF 2.400Ghz do 2.480Ghz (zakres częstotliwości komunikacji między elementami)
- Automatyczne uruchamianie i wyginięcie po sparowaniu z elementem głównym (zdalna kontrola lub WS6)
- Automatyczne wyłączenie 5min, jeśli zapłon hełmu i brak elementu głównego
- Automatyczne wyłączenie 5h, jeśli nie manipuluje klawiaturą pilota lub WS6 (każde naciśnięcie klawisza uruchamia ponownie timer 5h)
- Szybkie ładowanie w formacie USB: 2 godziny
- USB-C
- Wskazanie stanu naładowania

UWAGA! Słuchawki **XP WS Audio ST** współpracują tylko z panelem detektora **XP Deus II** lub słuchawkami **WS6**. Nie współpracują z XP Deus i ORX.

Zestaw nie posiada antenki do pracy w wodzie.

Gwarancja na sztycę 2 lata, na słuchawki i cewkę 3 lata